

Technischer Hinweis – Auswahl des SolarEdge Home Netzwerk-Modul-Kits

Sehen Sie sich die folgende Tabelle an, um das passende SolarEdge Home Netzwerk Modul-Kit für Ihren Wechselrichter auszuwählen. Anweisungen zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Kit beiliegt.

Wechselrichter	Teilenummer des Wechselrichters	Wechselrichter-Mobilfunksteckplatz belegt?	Teilenummer des SolarEdge Home Netzwerk-Modul-Kits
SolarEdge Home Wave-Wechselrichter mit SetApp (Für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)	SExxxxH-RWxxxBE \underline{x}	Nicht zutreffend	ENET-HBNP-01 SolarEdge Home Netzwerk-Modul
SolarEdge Home Wave-Wechselrichter mit SetApp (Nicht für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)	SExxxxH-RW0 \underline{x} BN \underline{x}	Nein	ENET-HBCL-01 SolarEdge Home Netzwerk-Modul
		Ja	ENET-HBPV3-01 Kit mit SolarEdge Home Netzwerk-fähiger Kommunikationskarte* und passendem SolarEdge Home Netzwerk-Modul
StorEdge Einphasen-Wechselrichter (Nicht für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)	SExxxxH-RW \underline{s} xxBN \underline{x}	Nein	ENET-HBCL-01 SolarEdge Home Netzwerk-Modul
		Ja	ENET-HBPV3S-01 Kit mit SolarEdge Home Netzwerk-fähiger Kommunikationskarte* und passendem SolarEdge Home Netzwerk-Modul
SolarEdge Home Wave-Wechselrichter mit LCD (Display) (Nicht für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)	SExxxxH-RWxxxN \underline{x} xxx	Nicht zutreffend	ENET-HBPV3D-01 Kit mit SolarEdge Home Netzwerk-fähiger Kommunikationskarte* mit LCD (Display) und passendem SolarEdge Home Netzwerk-Modul
Einphasen-Wechselrichter mit Compact-Technologie (Nicht für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)	SExx00M-RWK02BNN4	Nein	ENET-HBCL-01 SolarEdge Home Netzwerk-Modul
		Ja	ENET-HBPVL-01 Kit mit SolarEdge Home Netzwerk-fähiger Kommunikationskarte* und passendem SolarEdge Home Netzwerk-Modul
Dreiphasen-Wechselrichter mit SetApp (Für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)	SExxK-RW0xxBE \underline{x}	Nicht zutreffend	ENET-HBNP-01 SolarEdge Home Netzwerk-Modul
StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter (Für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)	SExxK-RW \underline{s} xxBE \underline{x}	Nicht zutreffend	ENET-HBNP-01 SolarEdge Home Netzwerk-Modul

Wechselrichter	Teilenummer des Wechselrichters	Wechselrichter-Mobilfunksteckplatz belegt?	Teilenummer des SolarEdge Home Netzwerk-Modul-Kits
Dreiphasen-Wechselrichter mit SetApp <i>(Nicht für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)</i>	SExxK-RW0xxBNxx	Nein	ENET-HBCL-01 SolarEdge Home Netzwerk-Modul
StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter <i>(Nicht für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)</i>	SExxK-RWSxxBNxx	Ja	ENET-HBPJ25-01 Kit mit SolarEdge Home Netzwerk-fähiger Kommunikationskarte* und passendem SolarEdge Home Netzwerk-Modul
Dreiphasen-Wechselrichter mit Display <i>(Nicht für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)</i>	SExxK-RWxxxNxxx	Nicht zutreffend	ENET-HBPJD-01 Kit mit SolarEdge Home Netzwerk-fähiger Kommunikationskarte* und passendem SolarEdge Home Netzwerk-Modul
Dreiphasen-Backup-Wechselrichter (Für SolarEdge Home Netzwerk vorbereitet)	SExxK-RWB48xxxx	Nicht zutreffend	Das Modul und die Antenne für das SolarEdge Home Netzwerk werden mit dem Wechselrichter geliefert. Es ist kein zusätzliches Kit erforderlich.

- * Ersetzen Sie die vorhandene Kommunikationskarte durch eine Kommunikationskarte mit speziellem Steckplatz für das das SolarEdge Home Netzwerk-Modul.